



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
A&D Company Limited

AND
A&D Company Limited




新エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

新エーアンドディ

画像は、商品の包装イメージです。



適合コネクタ (HVW-04CJAに付属)
メーカー: PHOENIX
型番: MSTB2.5 / 6-STF-5.0

7 mm
親材

外部接点入力プラグ
※ 3.5 mm ステレオミニプラグ同様品可

Con PTT
Con NC
Con NO
GND

新エーアンドディ

(株)エー・アンド・ディ

インターフェイスオプション

A&D HVW-04CJA : コンパレータ・リレー出力
/ブザー/接点入力

メーカー販売価格（税抜）：¥15,000

販売価格（税抜）：¥13,530

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ機能には、「5段選別モード」と「3段選別モード(上下限モード)」と「7段選別モード(ランク分けモード)」とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果を LED(黄/緑/赤)で表示します。本オプションの HVW-04CJA が組み込まれていれば、コンパレータリレー出力が利用できます。また、コンパレータの比較結果を LED と連動させブザーを鳴らすことができます。ブザーは、HVW-04CJA の基板上に実装されています。ブザーの音圧レベルは、表示器から 1m の距離で約 5~8 dBです。

外部接点入力は、「ON/OFF」「ゼロ」「風袋」など 7 種類のうち 2 種類のスイッチを外部よりコントロールできます。

コンパレータ機能の結果を外部へ接点出力
登録した LED が点灯した時、ブザーが鳴動
2 種のスイッチを外部よりコントロール

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500167
メーカー品番	HVW-04CJA
品名	コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 インターフェイス
型式	H V W - 0 4 C J A :
リレー出力用リレー	ソリッドステートリレー
最大電圧	5 0 V D C
最大電流	1 0 0 m A D C
最大オン抵抗	8
接点入力	ドライ接点：無電圧・有接点
接点入力ON時間	1 0 0 msec 以上
内蔵ブザー	H V W - 0 4 C J A の基板上に実装
内蔵ブザー音圧レベル	約 5 8 dB 1
本体外形寸法	W 5 5 × D 7 0 × H 4 1 mm
本体重量	-
個装箱寸法	W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm
個装箱重量	0 . 2 kg
J A Nコード	49 81046 13586 3

1. HVW-04CJAを表示器に取り付けた状態で表示器から1mの距離の音圧レベルです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能

内蔵ブザー

リミット出力

リレー入出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)