

画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

ＧＸ/ＧＦ-Ｌシリーズ専用オプション

A&D GXL-04：コンパレータ出力：リレー3段/5段・ブザー・接点入力・RS-232C

標準付属のＲＳ-２３２Ｃのボードを外してこのＧＸＬ-０４を装着します。

メーカー販売価格（税抜）：￥25,000

販売価格 (税抜)：￥24,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力オプションは、計量値と予め設定された第２上限値・上限値・下限値・第２下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。別売のフットスイッチ：ＡＸ-ＳＷ１３７-ＰＲＩＮＴ・ＡＸ-ＳＷ１３７-ＲＥ-ＺＥＲＯなどの外部スイッチが使用可能です。
●計量値と上下限値との比較結果を接点出力
●比較結果によるブザーの鳴動を選択可能 ●「ＲＥ-ＺＥＲＯ」と「ＰＲＩＮＴ」の操作可能な外部接点入力端子付
●別売のフットスイッチが使用可能 ※１.ＧＸＬ-０４を装着すると、ＵＳＢポートがなくなりますので、ご注意下さい。 ※２.ＧＸＬ-０４・ＧＸＬ-０６・ＧＸＬ-０８・ＧＸＬ-２７ＪＡは、同時に使うことはできません。 ※３.ＧＸＬ-０４装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500344
メーカー品番	GXL-04
商品名	コンパレータ出力
型式	ＧＸＬ-０４
コンパレータ出力 最大接点電圧・電流	最大接点電圧：ＤＣ５０Ｖ 最大接点電流：ＤＣ１００mA
コンパレータ出力 最大接点抵抗	２０Ω
コンパレータ出力 コネクタ形状	適合プラグ：８ピンミニＤＩＮコネクタ「メス」・付属品 Ｅ８-２００Ｊ-１００：サンキューテクノス㈱または相当品
外部接点入力 入力端子形状	適合プラグ：Φ３.５mm３極ミニステレオジャック ＭＰ-０１３ＬＣ：マル信無線電機㈱または相当品
外形寸法	Ｗ９０×Ｄ９０×Ｈ５０mm
本体重量	０.０７５kg
個装箱寸法	Ｗ１６０×Ｄ１５０×Ｈ７０mm
個装箱重量	０.２５kg
付属品	・ミニＤＩＮコネクタ８ピン：プラグ×１個 ・ケーブル１.５m付きコネクタ：ＡＸ-ＫＯ５６９２×１本 ・本取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 81046 10065 6

※１.
標準付属のＲＳ-２３２Ｃ/ＵＳＢのボードを外してこのＧＸＬ-０４を装着します。ＵＳＢポートがなくなりますので、ご注意下さい。
※２.ＧＸＬ-０４・ＧＸＬ-０６・ＧＸＬ-０８・ＧＸＬ-２７ＪＡ は、同時に使うことはできません。
※３.ＧＸＬ-０４装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 | 内蔵ブザー | リミット出力 | ＲＳ-２３２Ｃ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）